

Rega Fono MC Mk4 Black Gramofonsko Pretpojačalo

Šifra: 16970

Kategorija proizvoda: Gramofonska Pretpojačala

Proizvođač: Rega

Cena: **35.880,00** rsd

Fono MC MK4 je dizajniran da bude efikasan, jednostavan za upotrebu i iznad svega, da reprodukuje muziku. Fono MC MK4 koristi Linear Systems low-noise LSK389 FET u potpuno diskretnoj ulaznoj sekciji gde su niski šum i linearnost od vitalnog značaja za izvlačenje maksimuma iz MC kertridža. Zbog visoke ulazne impedanse FET-a, učinak opterećenja kola pojačala je neznatan i ne utiče na performanse kertridža.

GLAVNE KARAKTERISTIKE

Namensko MC gramofonsko pretpojačalo

Jednostavno povezivanje i rukovanje

Potpuno podesivo preko DIP prekidača na zadnjem panelu

MUSE operativno pojačalo u RIAA ekvilizacionom pojačalu

Dva selektabilna gain setinga

Fabrički default seting usklađen sa svim Rega MC modelima

Savremeni dizajn prilagođenih kućišta

Doživotna garancija na proizvodne greške

MUSE operativno pojačalo je korišćeno u RIAA ekvilizacionom pojačalu. Polipropilenski kondenzatori su korišćeni u signalnoj putanji i u RIAA ekvilizacionim kolima. Postoji izbor ulaznog opterećenja i za otpor i za kapacitivnost, zajedno sa dve različite postavke pojačanja smeštene na zadnjem panelu, što Fono MC MK4 čini kompatibilnim sa većinom MC kertridža niske izlazne snage. Nova Fono MC MK4 elektronika je rezultat rada na razvoju izuzetno uspešnog Aria gramofonskog pojačala.

Estetski dizajn Fono MC MK4 jednako je važan kao i kvalitet njegovih elektroničkih mogućnosti, i koristi isto novo aluminijsko kućište kao Rega Neo MK2 PSU i Fono MM MK5 gramofonsko pretpojačalo, dajući mu dizajn koji nudi poznat osećaj i štaviše, dovodi ga u liniju sa njegovom slavnom većim prethodnicima.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izlazna impedansa: 200 Ω

Preporučeni minimalni izlazni otpor opterećenja: 5 k

Frekventni odziv (50 k Ω izlaznog opterećenja): 13 Hz (-3 dB) - 100 kHz (-0,3 dB)

RIAA preciznost (50 k Ω izlaznog opterećenja): Bolje od $\pm 0,2$ dB 100 Hz do 100 kHz

Napajanje: 24 V AC na 150 mA maksimalno

POSTAVKE OPTEREĆENJA ZA PODEŠAVLJENE MC PRETPOJAČALA

Ulazna osetljivost (za 200 mV izlaz): 4 off = 133 uV / 4 on = 67 uV

Otpor ulaznog opterećenja: 1 i 2 off = 400 Ω / 1 on = 100 Ω / 2 on = 150 Ω / 1 i 2 on = 70 Ω

Kapacitivnost ulaznog opterećenja: 3 off = 1000 pF / 3 on = 4300 pF / Gain (na 1 kHz) / 4 off = 63,5 dB / 4 on = 69,5 dB

Maksimalni ulazni nivo (na 1 kHz): 4 off = 6,7 mV / 4 on = 3,4 mV

Fabričke postavke za sve Rega MC kertridže

Impedancija 100 Ω / Kapacitet 1000 pF / pojačanje postavljeno na High