

Saramonic UwMic9 TX9+RX+XLR9

Šifra: 13230

Kategorija proizvoda: Wireless Mikrofoni

Proizvođač: Saramonic

Cena: **49.080,00** rsd

Uključeni RX-XLR9 dvokanalni prijemnik se lako može prikačiti direktno na XLR ulaz profesionalne video kamere, miksete ili diktafona, a može se lako prikačiti i na DSLR, video kameru ili kameru bez ogledala i priključiti se u 1/8" (3.5mm) mikrofonski ulaz sa uključenom dodatnom opremom. Za razliku od drugih Plug-In bežičnih prijemnika koji zahtevaju skupe posebne baterije, RX-XLR9 radi na 2 standardne AA baterije, i može se napajati uz pomoć spoljnog USB paketa baterija (koji se prodaje posebno). Može se i rotirati za 320° kako bi se ostavilo mesta za drugu opremu kada se zakači za kameru. Uključeni TX9 pojasni predajnik i SR-M1 svestrani lavalier mikrofoni (bubica) su takođe komponente prvoklasnog kvaliteta.

UwMic9 koristi UHF spektar (ultra visoku frekvenciju), koji pomaže da se izbegnu interference, i na 514-596 MHz opseg ne utiče zabrana frekvencija od 600 MHz FCC (savezne komisije za komunikacije SAD). Funkcija automatskog skeniranja pronalazi najbolji raspoloživi kanal za vas, a infracrvena sinhronizacija olakšava postupak. LCD displeji jednostavni za čitanje sa osvetljenjem omogućavaju brza prilagođavanja intuitivnim menijima u najsajnijim ili najmračnijim okruženjima. Pored toga, RX-XLR9 prijemnik sadrži izlaz za slušalice, što omogućava praćenje zvuka u realnom vremenu ako vašoj kameri nedostaje izlaz za slušalice.

Dostupni su razni odlični bežični predajnici za proširivanje vašeg sistema, a budući da istovremeno radi sa dva, možete mešati i slagati po vašim potrebama. Izaberite neki od dodatnih TX9 pojasnih predajnika (koji uključuje mikrofoni SR-M1), TX-XLR9 plug-in predajnik i ručni bežični mikrofoni HU9.

Bežični pojasni lavalier predajnik u potpunosti napravljen od metala sa ultrakompaktnim dvokanalnim plug-on kamera prijemnikom, od kojih obe komponente imaju izdržljivu metalnu konstrukciju

Jednostavan je za upotrebu i pruža pouzdan, besprekoran zvuk kvaliteta emitovanja, lako se može proširiti dodavanjem drugog bežičnog predajnika koji se prodaje odvojeno

Prijemnik se montira direktno na XLR ulaz i uključuje stopu sa izlaznim kablom od 1/8" (3,5 mm) za DSLR, kamere bez ogledala i video kamere, rotira za 320° kako bi se napravilo prostora za drugu opremu

Ugrađeni izlaz za slušalice tako da nadgledate zvuk, čak i kada vašoj kameri nedostaje priključak za slušalice, pregledni LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem.

Omogućava radnu udaljenost do 100 m, na koju nije uticala zabrana frekvencija od 600 MHz

Specifikacije:

RX-XLR9 Prijemnik

Kanala: 96 kanala koji se mogu birati u 2 grupe (A i B)

Opseg bežične frekvencije: 514 MHz - 596 MHz

Tip oscilatora: PLL sintisajzer
Izlazni konektor prijemnika: 3-Pin XLR muški
Izlazni kabl: 1/8" (3.5mm) TRS Izlazni kabl
Antena: 1/4 λwire antena
Nivo audio izlaza: -60 dBV
Nivo izlaza za slušalice: 30mW (16 ohm)
Osetljivost prijemnika: -95 dBm
Odnos signal-šum: 70 dB ili više
Kašnjenje glasa: 12 ms
Referentno odstupanje: +/- 5 kHz (-60 dBV, 1 kHz ulaz)
Frekventni odziv: 40 Hz to 18 kHz (+/- 3dB)
Distorzija: 0.5% ili manje
Suzbijanje tragova: -60 dB
Referentni nivo audio ulaza: -60dBV (MIC ulaz, 0dB utišavanje)
Baterije: 2 LR6/AA baterije
Dimenzije: 4.4 x 2.48 x 1.02" (112 x 63 x 26mm)
Težina: 3.39 oz (96g) (bez baterija)

TX9 Predajnik

Kanala: 96 kanala koji se mogu birati u 2 grupe (A i B)
Bežični frekventni opseg: 514 MHz - 596 MHz
Tip oscilatora: PLL sintisajzer
Ulaz: Locking 1/8" (3.5mm) TRS mini-jack
Referentni nivo audio ulaza: -60 dBV (MIC ulaz, 0 dB utišavanje)
Antena: 1/4 λwire antenna
Odnos signal - šum: 70 dB ili više
Kašnjenje glasa: 12 ms
Referentno odstupanje: +/- 5 kHz (-60 dBV, 1 kHz input)
Frekventni odziv: 40 Hz to 18 kHz (+/- 3dB)
Distorzija: 0.5% ili manje
Suzbijanje tragova: -60 dB
Baterije: 2 LR6/AA baterije
Dimenzije: 6.73 x 2.5 x 1.18" (170.9 x 63.5 x 30.0mm)
Težina: 7.46 oz (211.4g) (bez baterija)

Uključeno

1 x Plug-In dvokanalni bežični prijemnik
1 x TX9 UHF bežični pojasni predajnik
1 x SR-M1 svestrani lavalier mikrofonski
1 x štikaljka za lavalier mikrofonski (bubicu)
1 x vetrobran od pene
1 x stopa sa integriranim metalnim 1/4 20 adapter navojem za stativ
1 x 13" (33cm) XLR ženski pozlaćeni 1/8" (3.5) TRS muški kabl
1 x 4-ft (1.2m) pozlaćeni USB-C to USB-A kabl
1 x štikaljka za pojas
1 x SR-UMBC1 odeljak za baterije
1 x odštampano korisničko uputstvo

1 x garantna kartica