

Apogee Boom - Zvučna kartica

Šifra: 16861
Kategorija proizvoda: USB Zvučne kartice
Proizvođač: Apogee



Cena: 28.680,00 rsd

BOOM vam omogućuje neposredno okruženje za podcast i streaming produkciju sa ugrađenim mikšerom i Loopback mod-om. Pratite svoje snimke sa jasnoćom i finim detaljima kroz audiofilski kvalitet izlaza za slušalice. BOOM dolazi sa Ableton Live Lite DAW-om za brzi start. Sve što treba da uradite je da se direktno povežete sa svojim Mac, iPad Pro ili Windows laptop računarom i pustite da vaše ideje teku.

Apogee Studio - kvalitetan zvuk

Najbolji kvalitet zvuka u klasi sa 35 godina višestruko nagrađivanog Apogee analognog i digitalnog inženjeringa. BOOM-ove faze konverzije koriste high-end analogno-digitalne i digitalno-analogne komponente, a ne low-end kodeke. Čista digitalna veza za snimanje do 24-bit / 192 kHz. Svi ulazi prihvataju maksimalan ulazni nivo profesionalne specifikacije od +18 dBu, osiguravajući netaknuti audio signal čak i sa najglasnijim izvorima. Mikrofonska pretpojačala nude ogromnih 62 dB, za hvatanje delikatnih izvora sa jasnoćom. Pružajući audiofilsko iskustvo, BOOM-ov zero-ohm izlaz za slušalice je u stanju da pokrene čak i hi-fi slušalice visoke impedance sa snagom, jasnoćom i savršeno izbalansiranim frekventnim odzivom.

Povezivanje vašeg studija

Povežite mikrofone, gitare, klavijature, linijske audio uređaje na kombinovani priključak IN1 XLR-1/4" na prednjoj ploči. (kada koristite kondenzatorske mikrofone, obavezno uključite fantomsko napajanje od 48 V). Povežite gitare, sintisajzere i linijske audio uređaje IN2 1/4" priključak. Na zadnjoj ploči povežite svoje studijske monitore na levi i desni 1/4" SP (zvučnički) izlaz. Povežite slušalice na 1/4" HP (headphone) izlaz. Indikatori na prednjoj ploči omogućavaju vam da vizualizujete trenutnu postavku ulaznog ili izlaznog nivoa.

Apogee Control 2 softver

Instalirani softver Apogee Control 2 omogućava pristup svim postavkama uključujući sistemsko podešavanje, direktno miksanje monitoringa, hardverski DSP i funkcionalnost kontrolera monitora.

Najbolji uslovi za rad

Muzičari, tekstopisci, inženjeri... Od snimanja gitara, preko vokala, do sintisajzera, BOOM beleži svaku nijansu vašeg nastupa, dok snimate bez kašnjenja efekata. Bilo da snimate osnovne numere ili dodajete završne dodire svom miksu, Symphony ECS Channel Strip (ugrađeni DSP) nudi jednostavan, ali sveobuhvatan 3-pojasni EQ, vintage modeliran, Clearmountain podešenu kompresiju s automatskim pojačanjem, i zasićenje za poboljšanje vaših numera uz minimalnu gužvu i maksimalne rezultate.

Podcasteri

Bilo da snimate svoju prvu epizodu podcasta u svojoj spavaćoj sobi ili putujete da snimate svoj šou, BOOM-ovo mikrofonsko pretpojačalo ima dovoljno snage za profesionalne mikrofone za kreiranje sadržaja, uključujući popularni Shure SM7B mikrofona za emitovanje.

Lajv strimeri

Koristite ugrađeni Mixer i Loopback mod za postavljanje idealne lajv-streaming produkcije. Možete slušati

svoju video igru, Spotify playlistu i chat notifikacije - sve u isto vreme i to na savršenom nivou.

Vaš verni saputnik

Kompaktan i robustan dizajn BOOM-a čini ga savršenim pomoćnikom za snimanje sadržaja bilo gde. Napravljen sa čeličnim kućištem i gumenim jastučićima duž baze, BOOM će sigurno izdržati stroge uslove na putu.

Snimate odmah uz Ableton Live Lite

U paketu sa BOOM-om je Ableton Live Lite DAW, koji nudi svež i lak način za pisanje, snimanje, produkciju i izvođenje sopstvene muzike. Uključuje osnovne tokove rada, instrumente i efekte za stvaranje novih zvukova, ideja za snimanje, izvođenje na sceni i još mnogo toga.

Karakteristike

2x2 USB audio interfejs sa USB Type-C portom

Potpuno prenosiv, sa ulaznim napajanjem

Kompatibilan sa macOS, iPad Pro, Windows i iPhone (sa opcionalnim adapterom)

Snimanje do 24-bit / 192kHz

Ugrađeni hardverski DSP—Symphony ECS Channel Strip plug-in podešen od strane legendarnog miksera

Bob Clearmountain-a

1 balansirani XLR-1/4" kombinovani ulaz za mikrofoni/liniju/instrument

1 balansirani 1/4" instrument/linijski ulaz

1/4" zero-om izlaz za slušalice

Levi/desni 1/4" balansirani izlazi za zvučnike

Kensington brava

Apogee loopback i onboard mikser

Uključuje softver Apogee Control 2 za macOS, iOS i Windows

Uključuje Ableton Live Lite DAW (besplatnu licencu + preuzimanje uz registraciju)

Apogee Electronics BOOM specifikacije

Form Factor Desktop

Display Multi-Segment LED indikator

Kanali I/O 2 ulaza / 2 izlaza

Maksimalna stopa smplovanja 192 kHz / 24-bit

Broj mikrofonskih pretpojačala: 1 pretpojačalo

Ugrađeni mikrofoni: Nema

Taster za podešavanje nivoa ulaza

Slotovi za proširenje: Nema

Povezivanje

Analogni audio ulaz/izlaz 1 x combo XLR-1/4" TRS balansirani mik/linija/Hi-Z ulaz

1 x 1/4" TRS balansirani linijski/Hi-Z ulaz

2 x 1/4" TRS balansirani monitorski izlaz

1 x 1/4" TRS izlaz za slušalice

Fantomska napajanje: 48 V, moguće uključiti/isključiti

Host veza / USB 1 x USB-C

USB (Non-Host): Nema

Sync I/O: Nema

Mrežni I/O: Nema

MIDI I/O: Nema

Bežično povezivanje: Nema

Performanse

AD/DA konverteri frekvencijskog odziva:

20 Hz do 20 kHz (na 44,1 kHz)

Maksimalni ulazni nivo mikrofona: +18 dBu

Hi-Z: +18 dBu (aktiv)

Hi-Z: +8 dBu (pasiv)

A/D konverteri: +18 dBu

D/A konverteri maksimalnog izlaznog nivoa: +15 dBu

Izlazna snaga za slušalice: 24 mW na 30 Ohma

Impedanca mikrofonskih ulaza: 2,4 kilo-oma

Hi-Z ulazi: 1 Mega-om
3,2 kilo-oma (sa Pad-om)
A/D konverteri: 6,4 kilo-oma
D/A konverteri: 100 om-a
Izlazi za slušalice: 0,5 oma
A/D konverteri dinamičkog opsega: 122 dB (A-Weighted)
D/A konverteri: 117 dB (A- Weighted)
Izlazi za slušalice: 117 dB (A- Weighted)
THD+N A/D Weighted: -100 dB
D/A Weighted: -107 dB
Izlazi za slušalice: -107 dB

Digitalni audio

Sample rates: do 192 kHz
Bit Depths: 24-bit

Audio Storage i reprodukcija

Slot za memorijsku karticu: Nema

Kompatibilnost

macOS 10.14.6 ili noviji

Windows 10 ili noviji

iOS 13 ili noviji

*Od avgusta 2022.: Proverite kod proizvođača najnoviju kompatibilnost

Uključen softver: Ableton Live Lite free

RAM 4 GB, preporučeno 8 GB

Kompatibilnost mobilnih uređaja: iPad Pro, iPhone

Napajanje

Napajanje: USB

Zaštita od krađe: Kensington brava

Informacije o pakovanju

Dimenzije: 9,8 x 7,5 x 3" / 25 x 19 x 7,5 cm

Težina: 2,0 lb / 0,9 kg

Težina paketa: 2.215 lb

Dimenzije kutije (DxŠxV): 9,5 x 7 x 3,6"